



## Système d'éclairage et chargeur solaire Solar Home Lighting and Charger System

Nadji.Bi introduit une nouvelle gamme de mini-système solaire, accompagné de 3 LEDs à interrupteur et de câbles de 5 mètres.

Technologie	Surface Mounted LED Bulb
Éclairage maximum des LEDs	<b>90 Lumens</b>
Modes d'éclairages	1 Mode avec Interrupteur
Batterie	Lithium-Ion <b>8 800 mAH</b>
Cycles de batterie	500
Tension électrique	3,7 Volts
Énergie stockée	<b>32,56 Watts Heure</b>
Autonomie avec 3 Ampoules LED de 2W	9 Heures
Autonomie avec 1 Ampoule LED de 2W	<b>28 Heures</b>
Panneau solaire	6 Watts Crêtes
Temps de charge en STC*	<b>7,5 Heures</b>
Protection : Panneau-Boîtier	IP34-IP20
Certificats	CE, RoHS
Poids	2 Kilos
Pièces par Palette - Mètres Cubes	200 Pièces - 1 CBM



Inclus :



Présentation Produit :

**Fabriqué au Sénégal  
Made in Senegal**



**Garantie  
24 mois**

**100%  
Chargeur  
Téléphone**

